

Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türschloss mit GSM-Modul SLZA 40G, SLZA 40GV



SLZA 40G



SLZA 40GV



SLZA 40GZ




SLZA 40GVZ

Eigenschaften




- für Behinderte und Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Vandalismus-sichere Ausführung
- Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten für Türöffner mit elektromagnetischem Schloss mit GSM-Modul (12 V)
- Nach Einwurf des mindest erforderlichen Wertes (Münze oder Jeton) öffnet sich die Tür für eine programmierte Zeit
- SMS-Nachricht über das Ausfüllen der Registrierkasse, einschließlich des aktuellen Werts von EUR
- die Münzeinheit rechnet die Münzen zusammen, gibt aber keine Münzen zurück
- Index V - inklusive Euroschlüssel
- Index Z - Unterputzt
- Parameter Einstellung auf der Anzeige innerhalb den Einheit mit Fernbedienung SLD 05 (Tür Öffnungs- und Schließintervall, Wert für die Öffnung, aktuelle Eurowert - Berechnung, Auswahl des Betriebsmodus mit oder ohne Türkontakt)
- abschließbar
- für den Innenbereich, Temperaturbereich +5 bis +40 °C
- Material Edstahl AISI 304 (1.4301)
- Oberfläche matt




Installation Zeichnung




SLZA 40G





SLZA 40GV



SLZA 40GZ



SLZA 40GVZ



Technische Angaben

Nischen Abmessungen (Index Z)	265 x 127 x 125 mm
Abmessungen	
▪ SLZA 40G	230 x 139 x 120 mm
▪ SLZA 40GV	277 x 139 x 120 mm
▪ SLZA 40GZ	285 x 145 x 142 mm
▪ SLZA 40GVZ	285 x 145 x 142 mm
Gewicht	
▪ SLZA 40G	4,6 kg
▪ SLZA 40GV	4,6 kg
▪ SLZA 40GZ	4,8 kg
▪ SLZA 40GVZ	4,8 kg
Dicke des Materials	1,5 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Max. Verbrauchsleistung des Türschlosses (im sleep mode)	20 W 2,5 W
Akzeptierte Münzen	1 und 2 EUR Münze oder Metallisch Jeton (Andere Währungen auf Anfrage)
Einstellbare Schlossöffnungszeit	1 - 310 Sek., Standard 10 Sek.
Einstellbarer Mindestwert für die Türöffnung	1 - 19 €, standard 1 €

Spezifikation

SLZA 40G	- Code-Nr. 88402	Edelstahl-Münzautomat mit Elektronik, Münzhalter und Münzbox, Euroschlüssel,
SLZA 40GV	- Code-Nr. 88406	Schlüsselsatz (2 St.), Montagerahmen (nur für Varianten mit Z Index), Fernbedienung SLD 05
SLZA 40GZ	- Code-Nr. 88403	
SLZA 40GVZ	- Code-Nr. 88407	

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	- Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 01Z	- Code-Nr. 05011	externes Netzteil 24 V DC zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04Y	- Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 1 Münzautomat
SLZ 04Z	- Code-Nr. 05041	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 3 Münzautomaten
SLZ 04X	- Code-Nr. 10049	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene, zum Betrieb bis max. 5 Münzautomaten
SLZA 50	- Code-Nr. 88500	Satz von 50 Stück Jetons für SLZA 01xx, SLZA 02xx and SLZA 03xx