

Wertlesegeräte SLZA 30C, SLZA 30CZ



SLZA 30CZ




SLZA 30C



Eigenschaften

- Edelstahl Wertlesegeräte für Jetons RFID
- Zum prüfen eines Wertes auf einem Jeton
- Automatische Wert laden
- Index C - Wandhängend
- Index CZ - Unterputz
- Material AISI - 304
- Oberfläche matt


Abmessungen



SLZA 30C



SLZA 30CZ



Technische Angaben

Abmessung Edelstahlabdeckplatte (SLZA 30CZ)

170 x 170 x 10 mm

Abmessung Kunststoff

Unterputz-Mauerkasten (SLZA 30CZ)

140 x 140 x 75 mm

Abmessung (SLZA 30C)

96 x 74 x 51 mm

Betriebsspannung

24 V DC

Verbrauchsleistung

2 W

- 1 - Display
2 - RFID Aktivbereich
3 - Edelstahlgehäuse mit Kunststoffseiten

- 1 - Display
2 - RFID Aktivbereich
3 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC
4 - Edelstahlabdeckplatte mit Elektronik
5 - Kunststoff Unterputz-Mauerkasten

Spezifikation

SLZA 30C - Code-Nr. 89301
SLZA 30CZ - Code-Nr. 89302

Edelstahl Wertlesegerät mit Display

Edelstahl Wertlesegerät mit Display, Kunststoff-Unterputz-Mauerkasten

Empfohlenes Zubehör

SLZ 01Y	-	Code-Nr. 05012	externes Netzteil 24 V DC
SLZ 04Y	-	Code-Nr. 05042	externes Netzteil 24 V DC für die Montage auf DIN -Montageschiene
SLZA 30	-	Code-Nr. 89300	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 31	-	Code-Nr. 89310	Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf und RFID-Jeton-Leser
SLZA 32	-	Code-Nr. 89321	Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf und RFID-Jeton-Leser
SLZA 32T	-	Code-Nr. 89320	Jeton wandhängende Duschpaneel mit integriertem mechanischem Knopf und RFID-Jeton-Leser
SLZA 38	-	Code-Nr. 89380	Programmierstation für Jetons RFID
SLZA 51	-	Code-Nr. 88510	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, gelbe Farbe
SLZA 51B	-	Code-Nr. 88511	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, blaue Farbe
SLZA 51R	-	Code-Nr. 88512	Satz von 50 Stück Kunststoff RFID Jetons, rote Farbe (Logo auf dem Jeton ist nicht möglich)
SLZA 54	-	Code-Nr. 88540	Schutzabdeckung über den Einbaugeräten
SLZA 54A	-	Code-Nr. 88541	Schutzabdeckung über den Wand-montierte Geräten